



Specificaties Noxion LED Railspot 3-Phase Ecowhite Aluminium Zwart 10W 920lm 36D - 840 Koel Wit

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 252902   |
| EAN              | 8719157058179  |
| Merk             | Noxion   |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED 3-Phase Track Light Ecowhite 10W 4000K 920lm 36° UGR<19 Black |
| Garantie         | 5 jaar   |
| Levensduur (uur) | 50000  |

## Technische Informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                        |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar              |
| Lumen per watt        | 90                             |
| Gradenbundel (graden) | 36                             |
| Kleurcode             | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)    | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                            |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                   |
| Noodverlichting       | Nee                            |
| Powerfactor           | >0.50                          |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Rail                   |
| Armatuur Aansluiting     | 3-fase rail            |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45             |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule         |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Zwart                  |

## Afmetingen

---

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 210 |
| Breedte (mm) | 70  |
| Hoogte (mm)  | 150 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|